

روشهای بیک و خام کردن ایسیوها . مهندس حکیم شیراوند مهندس نامداریان

نحوه خام کردن	محل کد کلید	شماره ic	نوع ایسیو موتور	نحوه خودرو
*نحوه بدون کد کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه بدون کد .	انتهای خط صفر برنامه ایپرام ایسیو موتور (کد مشاهده شده دو به دو جابجا شود)	Eeprom: 95080 Flash : am29f200bb	S2000-psa	206
*نحوه خام کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه خام .	انتهای خط صفر برنامه ایپرام ایسیو موتور (کد مشاهده شده دو به دو جابجا شود)	Eeprom: 95160 داخل میکرو flash :	S2000-pl4	206
*نحوه بدون کد کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه بدون کد .	انتهای خط صفر برنامه ایپرام ایسیو موتور (کد مشاهده شده دو به دو جابجا شود)	Eeprom: 95160 داخل میکرو flash :	Valeo-j34	206
*نحوه خام کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه خام .	انتهای خط 590 برنامه ایپرام ایسیو موتور (کد مشاهده شده واقعی است.)	Eeprom: 95160 flash : Am29f400bb	Bosch-7.4.4	206
*نحوه بدون کد کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه بدون کد .	انتهای خط 40 برنامه ایپرام ایسیو موتور (کد مشاهده شده واقعی است.)	Eeprom: 95320 داخل میکرو flash :	Bosch-7.4.5	206
*نحوه خام کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه خام .	انتهای خط صفر برنامه ایپرام ایسیو موتور (کد مشاهده شده از ابتدای abcd یک به یک جابجا شود) -badc	Eeprom: 95320 داخل میکرو flash :	Valeo-j35	206
*نحوه بدون کد کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه بدون کد .	توسط نرم افزار از داخل cph	Eeprom: 24c02 flash : Am29f400bb	زانتیا	www.IranianEcu.com
*نحوه خام کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه خام .	توسط نرم افزار از داخل cph	Eeprom: 93c46	Bosch-5.2	زانتیا
*نحوه بدون کد کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه بدون کد .	توسط نرم افزار از داخل cph			
*نحوه خام کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه خام .				

روشهای بیک و خام کردن ایسیوها . مهندس حکیم شیراوند مهندس نامداریان

برنامه خام	*نحوه بدون کد کردن : (1)پروگرام احافظه ایسیو موتور با برنامه بدون کد . (2) در مدلهای بالای 86 سیم پایه 58 از پشت سوکت ایسیو جیده شود .	توسط نرم افزار از داخل uch	Eeprom+flash : Am29f200bb	زیمنس	L90
نحوه خام کردن و بدون کد کردن	تا مدل 85 پنج رقم آخر شماره شاسی	Eeprom+flash : Am29f200bb	زیمنس	ریو	
برنامه خام	(1) اتصال پایه 5 به 6 سوکت کیت ایموبلایزر . (2) پروگرام احافظه ایسیو موتور با برنامه خام .				
برنامه خام .	(1)پروگرام احافظه کیت ایموبلایزر به شماره 93lc46a با برنامه خام .				
نحوه خام کردن و بدون کد کردن	محل کد کلید	شماره ic ایپرام / فلاش	نوع خودرو موتور	نوع ایسیو	-
برنامه خام	*نحوه بدون کد کردن : (1)پروگرام احافظه ایسیو موتور با برنامه بدون کد . (2) اتصال پایه 6 به 69 از پشت مدار ایسیو . (3) جابجا کردن سیم پایه 31 با 32 از پشت سوکت ایسیو یا پایه 31 با 32 از داخل ایسیو .	توسط نرم افزار از داخل ایسیو موتور	Eeprom+flash : Am29f400bb	زیمنس	پراید-پژو- سمند
برنامه خام .	*نحوه خام کردن : (1)پروگرام احافظه ایسیو موتور با برنامه خام . (2) ریست کیت ایمو بلایزر توسط دیاگ .				
برنامه خام .	*نحوه بدون کد کردن : (1)پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه بدون کد . (2) اتصال پایه m2f3 به m2g1 از داخل ایسیو . (3) جابجا کردن سیم پایه m1h3 با m1g3 از پشت سوکت ایسیو یا پایه های معادل از داخل ایسیو . (4) پروگرام میکرو با برنامه بدون کد توسط پروگرامر میکرو .	-	Eeprom: 95160 داخل میکرو flash :	والٹو	پراید
برنامه خام .	*نحوه خام کردن : (1)پروگرام ic احافظه ایسیو موتور با برنامه خام . (2) پروگرام احافظه کیت ایموبلایزر به شماره 24c04 با				

روشهای بیک و خام کردن ایسیوها. مهندس نامداریان مهندس حکیم شیراوند

برنامه خام.	(3) توسط دو عدد کلید خام والتو با تأخیر 15 ثانیه موتور روشن شود.	-	Eeprom: 95160 flash : Am29f400bb	Bosch-7.4.4	xu7 پژو (1800) موتور
*زحوه بدون کد کردن: (1)پروگرام ic ایپرام با برنامه بدون کد. ic ایپرام 95160 از 95080 استفاده شود. (2)پروگرام ic فلاش ایسیو موتور با برنامه بدون کد. (3)جابجا کردن سیم پایه های m2f3 با cpk3 از پشت سوکتهای ایسیو. (4)جابجا کردن سیم پایه های m1h3 با m1g3 از پشت سوکت ایسیو. *زحوه خام کردن: (1)پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه خام. (2)پروگرام ic فلاش ایسیو موتور با برنامه خام.					
*زحوه بدون کد کردن: پروگرام ic ایپرام و فلاش ایسیو موتور با برنامه بدون کد. *زحوه خام کردن: پروگرام ic ایپرام و فلاش ایسیو موتور با برنامه خام.	انتهای خط 590 برنامه ایپرام ایسیو موتور (کد مشاهده شده واقعی است).		Eeprom: 95160 flash : Am29f400bb	Bosch-7.4.4	TU5 پژو